



Mixing Console

Model : M-6



คุณลักษณะทั่วไป

- ▶ 4 ช่อง mic/line ชนิด คอมโบ สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Balanced และ Unbalanced
- ▶ ไฟเลี้ยง Phantom +48V สำหรับไมค์คอนเดนเซอร์ ใช้ได้ตั้งแต่ ช่อง 1-4
- ▶ 1 ช่อง Line Stereo ใช้ได้ทั้งแบบ Phone หรือ RCA
- ▶ ปุ่มปรับแยกอิสระแต่ละช่อง ได้แก่ Gain , High , Low และ Vol
- ▶ ปุ่มเลือกเปิด Effect แยกอิสระแต่ละช่อง 1-4 พร้อมปุ่มปรับ Delay และ Repeat ,
- ▶ ปุ่มเลือก ST/USB ช่องที่ 5 พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ Bluetooth สามารถเล่น File MP3 ได้
- ▶ ช่องเสียบหูฟังแบบ มีนิ้โฟน 3.5 มิลลิเมตร พร้อมปุ่มปรับระดับเสียง
- ▶ Record Out แบบ RCA เพื่อต่อกับเครื่องบันทึกเสียงภายนอก

คุณสมบัติทางเทคนิค

Input Channels	:	4 (Mic/Line) , 1 (Stereo)
I/O	:	+48V
	:	USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit
Output Channels	:	1 (Stereo Out) , 1 (REC Out) , 1 (Phone Out)
EQ	High	: Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving
	Low	: Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving
PEAK LED	:	LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping
Frequency response	:	+0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min
Total harmonic distortion	:	0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min
Hum & noise level	:	
Equivalent input noise	:	-128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max)
Residual output noise	:	-102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min)

จัดทำโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เลขที่ 2 ถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร. 02-222-6363 , 02-623-7415 โทรสาร. 02-623-6645

<https://www.vcmaudio.com> Email: vcmaudio1@gmail.com