

# PA SERIES

PUBLIC BROADCASTING POWER AMPLIFIER

# NIS



## SPECIFICATION

- มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง โดยช่องที่ 1 จะลดเสียงดนตรีลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเสียงพูด
- มีช่องต่อสัญญาณอินพุต 1 ช่อง และช่องต่อสัญญาณเอาท์พุต 1 ช่อง
- มี EQ 2 Band สำหรับปรับแต่งสัญญาณเสียงทุ้ม-แหลม
- รองรับการเล่นเพลงผ่านสัญญาณ BLUETOOTH
- รองรับการเล่นไฟล์ MP3 ผ่านช่องต่อ USB และ SD CARD
- มีรีโมทควบคุมการทำงาน
- สามารถเลือกต่อใช้งานลำโพงได้ทั้งแบบโอห์ม, ไลน์ 70V, ไลน์ 100V
- สามารถต่อใช้งานแยกเป็นโซนได้ 4 Zone โดยมีวอลุ่มควบคุมระดับความดังแยกอิสระในแต่ละโซน

**PA-4250**  
250W power amplifier

**PA-4500**  
500W power amplifier

SPECIFICATION :	PA-4250	PA-4500
Rated Output Power	250W	500W
Output	4-16Ω / 70V / 100V / 4 zone (100V)	8-16Ω / 70V / 100V / 4 zone (100V)
EQ		2 band 100Hz / 10KHz, ± 15dB
Frequency Response		60Hz - 16KHz
THD		≤ 0.5% @ 1KHz
S/N Ratio : Mic Input		< -108dB
: Line Input		> 88dB
Mic Input		-50dB 600Ω unbalanced
Line Input		-10dB 10KΩ unbalanced
Circuit Type		Class D
Height		2U
Depth		320 mm.
Weight	5.5 kg.	7.2 kg.