

TI-Series

- เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนหรือห้องสัมมนา
- กำลังขยายเสียง 30 วัตต์ (TI-30) และ 50 วัตต์ (TI-50)
- ใช้ไมค์ได้ 2 ช่อง และอินพุทแบบ RCA อีก 2 ช่อง
- มีปุ่มวอลุ่มแยกอิสระและปุ่มโทนรวม
- มีจุดต่อสำหรับบันทึกเสียงภายนอก 1 ช่อง
- มีปรับสำหรับยึดติดผนังห้อง
- มีแมกซ์ไลน์สโปกว 5-10 วัตต์ (อุปกรณ์เสริม)
- ผลิตกันชนมีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.



TI-50



TI-30



มอก. 1195-2536

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

Specifications :

TI-30

TI-50

Mic Input : Type	Unbalanced	Frequency Response : @ 8 Ω (0, -3 dB)	
Connectors	1/4" TRS	Mic Input	60 Hz - 25 kHz
Impedance	20 k Ω Min	CD 1 / CD 2 Input	50 Hz - 40 kHz
Sensitivity	-50 dBu	Hum & Noise : @ 8 Ω , Tone Min	
Frequency Response @ 0, -3 dB	47 Hz - 17 kHz	Master Min	< -57 dB
CD/TAPE Input : Type	Unbalanced	Mic Input	< -36 dB
Connectors	Stereo RCA	CD 1 / CD 2 Input	< -46 dB
Impedance	7.5 k Ω	Input Impedance / Type :	
Sensitivity	-10 dBu	Mic Input	1 k Ω / Unbalanced 1/4" TS
Frequency Response @ 0, -3 dB	20 Hz - 22 kHz	CD 1 / CD 2 Input	7.5 k Ω / Unbalanced 2-RCA
Tone Control :		Input Sensitivity : @ 8 Ω , Tone min	
Boost	+6 dB Max	Mic Input	-50 dBu
Record Output : Type	Unbalanced	CD 1 / CD 2 Input	-10 dBu
Connectors	Stereo RCA	Tone Control : @ 1 kHz	150 Hz, 10 kHz +6 dB
Gain	Ref. CD/TAPE Input +10 dB	Distortion THD+N : @ 50 Hz-12 kHz, 40 Wrms.	
Power Amplifier output :	30 Wrms @ 8 Ω	Any Input to Audio output	< 0.5 %
Signal-to-Noise :	Max Volume & Master > 50 dB	Power : @ 1 kHz 8 Ω , THD + N < 1 %	50 Wrms.
THD + Noise :	< 0.04 % @ 25 W, 1 kHz	Power Requirement :	220 Vac / 50 Hz
Power Requirement :	220 Vac 50 / 60 Hz	Power Consumption :	
Dimensions (W x H x D) :	270 x 180 x 70 mm.	Idle	17 VA
		Rate Power @ 8 Ω	88 VA
		AC Fuse :	2 A
		Dimensions (W x H x D) :	270 x 180 x 70 mm.
		Weight :	3.7 kg (8.1 lbs)