

Portable Amplifier

AMP-300 เครื่องขยายเสียงแขวนผนัง



TIS.1195-2536




AMP-300

Public Address Amplifier

FM Radio/USB/SD Card + Remote

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ AC220V/DC12V

สามารถแทนผนังได้มี FM/USB/SD Card



SPECIFICATION : AMP-300

Type	Public Address Amplifier
MP Player with FM Radio :	
Playing Format :	MP3
Support :	SD Card & USB
Accept The Capacity :	128 MB to 16 GB
FM Radio :	88.50 MHz.-108.00 MHz.
Input :	2 MIC...0.60 mV / 4.7 k Ohms. 2 AUX... 100.mv./100 k Ohms.
Input Digital PlayerMP3 :	USB port/SD card Function
Connector :	Mic Input....Phone Jack AUX Input...RCA Jack
Input Impedance :	Mic...200 – 20k Ohms. AUX.....5k Ohms.
Frequency Response	20 Hz.- 20 KHz.
Tone Control	Low+/- 15 dB at 150Hz. Mid +/- 15 dB at 800Hz. High +/- 15 dB at 10 KHz.
Output	4-8 Ohms.Speaker x2
Distortion(THD)@ 1KHz.	<2%
Power Amplifier	Maximum 50 Watts.
Hum and Noise	Less Than -60 dBV.
Power sources	AC.220-240V. 50/60Hz. DC. 12 – 15V.
Weight	2.6 Kg.

คุณสมบัติการใช้งาน AMP-300

- เครื่องขยายเสียงช่วยสอน
- เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
- ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล
โรงแรมหรือสถานที่ราชการก็ได้
- 2 ช่อง Micไว้สำหรับพูดกระจายเสียง
- 2 ช่อง Aux ไว้ป้อนสัญญาณต่าง ๆ
- มี FM Radio /USB /SD Card/ MP3
- 3 Tone ปรับได้ทั้ง เสียงทุ้ม-กลาง-แหลม
- สามารถใช้ไฟ AC. 220V และ DC.12V
- เครื่องขยายเสียง 50 Watts.
- มีช่องเก็บแบตเตอรี่ 1 ช่องพร้อมกุญแจล็อก
- และสามารถติดแขวนผนังได้
- ขนาด กxสxล= 300x260x110
- ใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง (อุปกรณ์เสริม)

* Specifications are subject to change without prior notice