

Mono Powered Mixer

PROFESSIONAL POWEREO MIXER AMPLIFIER



PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A.



LDA-100 LDA-300

เครื่องขยายเสียงสำหรับการกระจายเสียงสาธารณะ

- เป็นเครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์สำหรับการกระจายเสียง
- ใช้ได้กับลำโพงตู้ ลำโพงฮอร์น และลำโพงแนวตั้ง 70-100V
- มีระบบป้องกันกระแสลัดล้นทุกมิถิน
- ใช้ได้กับไฟบ้าน 220Vac และ แบตเตอรี่ 12 Vdc
- ใช้ MIC ได้ 4 ช่องมีปุ่มปรับวอลุ่ม
- ใช้ AUX ได้ 2 ช่องมีปุ่มปรับวอลุ่ม
- มีสวิตช์เลือกใช้งาน HI FI / Horn
- มีไฟแสดงการทำงานและระดับสัญญาณออก

SPECIFICATIONS

PARAMETER	LDA-100	LDA-300
Frequency Response @4-8-16Ω, 70-100V Mic, Aux, Return input: Amp input:	35 Hz - 18kHz 0,-3dB 35 Hz - 18kHz 0,-3dB	35 Hz - 18kHz 0,-3dB 20 Hz - 20kHz 0,-3dB
Horn High pass Filter :	150Hz 3dB/Octave	
Master Equalizer Low: Mid: High:	300Hz±10dB Shelving — 2.5kHz±10dB Shelving	300Hz±10dB Shelving 900Hz±10dB Peaking 2.5kHz±10dB Shelving
Hum & Noise @8Ω Mic input: Aux input, Return input: Amp input:	<-27dBu <-40dBu <-51dBu/47dBu	<-22dBu <-32dBu <-57dBu
Input Impedance Mic input: Aux input: Return input: Amp input:	2kΩ 12kΩ — 50kΩ	2kΩ 12kΩ 20kΩ 30kΩ
Input Sensitivity @8Ω Mic input: Aux input: Return input: Amp input:	- 52dBu - 21dBu — -20dBu	- 52dBu to -14dBu - 25dBu - 20dBu 1dBu
Maximum Input Level @ 1kHz Mic input: Aux input: Return input: Amp input:	>-24dBu to +15dBu >+3dBu — >-20dBu	>-24dBu to +15dBu >+3dBu >+9dBu >-1dBu
Output Level @ 1kHz Send output: Pre output: Rec output:	-30dBu -1dBu -20dBu	-30dBu -1dBu —
Distortion THD+N : @8Ω 1kHz	<2% @65Wrms	<2% @150Wrms
Power @ 1kHz 250W, 4-8-16Ω, 70(33Ω)-100V(66Ω)	100W max	<20% @250Wrms
Output Indicator :	On,-24,-21,-18,-15,-12,-9,-6,-3,0,Peak	
Power Requirement :	220V 50Hz, 12Vdc	
Power Consumption Idle Rate Power @8Ω:	22VA 200VA	22VA 330VA
AC Fuse :	3A	3A
Internal DC Fuse :	20A	25A
Dimension (WxHxD):Net/Shipping	483x88x380mm / 525x195x525mm	483x133x455mm / 532x233x578mm
Weight:Net/Shipping	10.2kg(22.44lbs) / 11.2kg(24.64lbs)	20.5kg(45lbs) / 21.8kg(48lbs)