



มอก. 1195-2536

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.



TI-100W

คุณสมบัติ

- เครื่องขยายเสียงห้องเรียน
- ใช้ติดตั้งกับผนังห้อง มีช่องเก็บใบไม้ พร้อมประตูปิดล็อกด้านหลัง
- เล่นเสียง MP3 ได้ทั้ง USB และ SD Card มีช่องต่อเสียงอินพุต Mini USB , วิทยุ FM พร้อมโมทคอนโทรล
- ช่องใช้งานอินพุต 3 ช่อง, AUX 2 ช่อง
- ปุ่มปรับมาสเตอร์ ความดัง, ทุ้ม, แหลม ปุ่มพูดไมค์ปิดเสียงอัตโนมัติ
- ภาควิทยุเสียง Class-D 110 วัตต์ พร้อมระบบป้องกันกระแสเกิน
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้รับการรับรอง มาตรฐาน มอก.

Specifications

TI-100W

MIC Input : Type	Unbalanced
Connectors	1/4" TRS
Impedance	1 kΩ
Sensitivity	-50 dBu
Frequency Response @ 0, -1 dB	100 Hz - 20 kHz
Maximum Level	-17 dBu
Signal-to-Noise Ratio	68 dB
AUX Input : Type	Unbalanced
Connectors	RCA
Impedance	2 kΩ
Sensitivity	-10 dBu
Frequency Response @ 0, -1 dB	20 Hz - 20 kHz
Maximum Level	22 dBu
Signal-to-Noise Ratio	80 dB
Master Output : Type	Unbalanced
Connectors	RCA
Equalizer	
LF 80 Hz	±18 dB Shelving
HF 8 kHz	±18 dB Shelving
Maximum Level	22 dBu
FM Tuner Frequency	87.5 MHz - 108 MHz
MP3 Player Frequency Response @ 0, -3 dB	20 Hz - 15 kHz
Power : @ 1 kHz, THD+N 1 %	
8 Ω	50 Wrms
4 Ω	80 Wrms
2 Ω	110 Wrms
Power Requirement / Consumption :	
Idle	220 Vac 50 Hz
Rate 2 Ω	20 VA
	200 VA
Dimensions / Packing Dimensions (W x H x D):	330 x 286 x 94 mm. / 388 x 160 x 350 mm.
Net Weight / Gross Weight :	5.4 kg (11.88 lbs) / 6.0 kg (13.2 lbs)

การต่อใช้งาน

TI-100W ด้านหน้า



TI-100W ด้านบน

